

PANDUAN PEMILIK PENGISI DAYA CEPAT USB TIPE C

Instruksi Pengoperasian Produk :

1. Fungsi :



- QC Port (Quick Charger) : Mengisi daya menggunakan konektor USB Tipe A
- PD Port (Power Delivery) : Mengisi daya menggunakan konektor USB Tipe C

2. Pengisi daya cepat USB bisa digunakan :

Perhatian

- Port pengisi daya USB hanya bisa di gunakan untuk pengisian, tidak bisa digunakan sebagai koneksi audio.
- Tidak di perbolehkan untuk penggunaan pematik rokok (Stop kontak) dan pengisian daya secara bersamaan. Posisi engine switch harus berada pada mode "ACC" atau "ON", atau kondisi mesin masih hidup.

Perhatian

- **Untuk menghindari kerusakan pengisi daya USB**
 - Tutup penutup pengisi daya USB jika tidak digunakan. Benda asing atau cairan yang memercik ke USB port dapat menyebabkan hubungan singkat.
- **Untuk mencegah kerusakan pengisi daya USB**
 - Jangan gunakan pengisi daya USB lebih lama dari yang diperlukan terutama saat mesin tidak hidup.
 - Jangan menghubungkan kabel USB setiap saat di port pengisi daya USB.

3. Menggunakan pengisian daya USB

- Posisikan engine switch ke mode "ACC" atau "ON".
- Buka penutup pengisi daya USB.
- Masukkan kabel USB ke port USB atau port PD, atau masukkan kabel laptop ke port PD. Pastikan port kabel USB atau kabel laptop dimasukkan dengan benar.
- Periksa dan pastikan proses pengisian ponsel atau laptop berfungsi. Lepaskan kabel USB atau kabel laptop dari pengisi daya USB setelah selesai mengisi daya atau menggunakannya.
- Tutup penutup pengisi daya USB jika tidak digunakan.

4. Spesifikasi USB

- Profil pengisi daya :
 - Penggunaan port tunggal QC, mendukung 18 watt (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)
 - Penggunaan port tunggal PD, mendukung 60 watt (5V-3A, 9V-3A, 15V-3A, 20V-3A)
 - Menghitung arus ketika dua port (QC + PD) diwaktu yang sama :
 - QC dapat mendukung, max 18 Watt (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)
 - PD dapat mendukung, max 27 Watt (5V-3A, 9V-3A, 15V-1.8A, 20V-1.35A)
- Produk tersebut mendukung Quick Charger 3.0 dan Power Delivery 3.0 yang telah disertifikasi resmi untuk pengisian cepat. Dan, produk ini mendukung Apple charging 2.4A, BC 1.2. Produk ini memiliki perlindungan tegangan lebih dan kompensasi penurunan saluran.

5. Peringatan

- Port pengisi daya USB tidak boleh terkena air atau cairan.
- Jangan dekatkan pengisi daya USB dengan api.
- Jangan sobek penutup pengisi daya USB karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pengisi daya USB.
- Hati-hati saat memasukkan port kabel USB ke port pengisi daya USB, salah memasukkan dapat menyebabkan kerusakan pada port pengisi daya USB.
- Bila ada malfungsi pada sistem pengisian kendaraan. Segera hentikan kendaraan dalam posisi aman atau hubungi dealer Toyota anda. Terus mengemudikan kendaraan mungkin akan berbahaya.